

Satelita MC610 oparta jest o jeden z najmocniejszych głośników o średnicy 10 cali, z napędem 3-calowym o mocy 500W RMS. W satelitach z 10-calowymi midbasami rzadko stosuje się driverzy większe niż 1,5". MC610 z driverem 1,75" i mocnym midbasem jest dobrym zamiennikiem dla przeciętnej satelity z głośnikami 12", ale jest za to lżejszy i mniejszy. Istotną cechą spajającą koncepcje jest przystosowanie tej satelity, do umieszczenia wewnątrz subwoofera HF12, co w efekcie tworzy zestaw o niesamowitym stosunku osiągnięć do wagi i do rozmiarów. Zestawy MC610 z subem HF12 są nowoczesnym rozwiązaniem dla mobilnych. Przy zmianie systemu z szerokopasmowych satelit 15-calowych lub 2x15, przy zachowaniu większej mobilności ten zestaw ma jednocześnie szersze pasmo i większe osiągi. Nowoczesna obudowa niskoprofilowa, pozwala zastosować tę satelitę w szerszym niż standardowa trapezowa obudowa zakresie zastosowań: jako nadstawkę frontową, monitor poziomy bliski (o dużym kącie) z korzystniejszym pionowym ułożeniem głośników i prawidłowym promieniowaniu tj szerszym niż wysokim, a także jako kolumnę naścienną stosowaną np w klubie, w kinie, w obiektach użyteczności publicznej. MC610 mimo małych rozmiarów zachowuje lubiany mocny i ukierunkowany tubą środek pasma, dzięki zastosowaniu niskiego podziału jak na te średnice przetworników – 1,4kHz.

Podstawowe dane techniczne:

membrana/napęd 10"/3"+1,75" driver (RCF 10N305 + nd441)

moc: 600W RMS (pink noise) SPL: 99dB

pasmo 105Hz-20kHz / propagacja 90'x40'

rozmiar: 390 x485 x 278 mm

gniazda 2x NL4MP ukryte we wnęce

podwójne gniazdo na statyw z pochyłem 8' lub 18'

kąt pochylenia monitora 68' /na ścianie 22'

waga 11kg

